לוח שירותים

לוח ראשי (לוח מס' 2)

ממ"ר 5*25N2XY,3"ø

(לפיקוד) 5*1.5N2XY

TC

N

MCCB
4x40A
36KA
עם הגנות
אלקטרוניות
ופחת אינטגרלי
ניתן לכיוונון

1x2A

מגע עזר
N.C

מגן ברק
DEHN VENTIL+K
100KA
B+C

R S T N

N

HRC
3x63A/Ge
100kA

LED

R S T

3x2A
10KA

פס"צ 3X160A , 10KA

4x40A
30mA

4x40A
30mA

3x32A
10KA

1x6A 10KA — לפיקוד

1x10A 10KA — 1 — ממ"ר 3*1.5N2XY — שירותי נכים +ונטה

1x10A 10KA — 2 — ממ"ר 3*1.5N2XY — שירותי גברים + מבואה +ונטה

1x10A 10KA — C1 4x16A AC1 — 3 — ממ"ר 3*1.5N2XY — שירותי נשים + מבואה +ונטה

1x10A 10KA — C4 2x16A AC1 — 4 — ממ"ר 3*1.5N2XY — תאורת חוץ שירותים

1x10A 10KA — 5 — תאורת חרום

1x10A 10KA — C6 2x16A AC1 — 6 — שמור

1x6A 10KA — 7 — שמור

1x6A 10KA — 8 — שמור

תאורה

1x16A 10KA — 20 — ממ"ר 3*2.5N2XY — מייבש ידיים

1x16A 10KA — 21 — ממ"ר 3*2.5N2XY — מייבש ידיים

1x16A 10KA — 22 — ממ"ר 3*2.5N2XY — מייבש ידיים

1x16A 10KA — 23 — ממ"ר 3*2.5N2XY — שקעים מבואות שרותים

חשמל

1x16A 10KA — 24 — שמור

1x16A 10KA — 25 — שמור

1x16A 10KA — 26 — שמור

1x16A 10KA — 27 — שמור

1x16A 10KA — 28 — שמור

שמור

3x32A 10KA — 30 — ממ"ר 5*6N2XY — NPL

הערות:
יש לפרוס את כבל הפיקוד
על מהדקים ב-2 הלוחות.

שינויים ועדכונים		
מהדורה	תאריך	תאור השינוי

הערות:
1) חובה לבצע את התכניות לפי המפרט הטכני.
2) יש לבצע תכנית זו במקביל לתכנית תאורה.
3) כתב הכמויות, המפרט הטכני והתכניות משלימים זה את זה.

תאריך התחלת עבודה
XXXX.XX.XX

לוח פיקוד

N

1x6A
10KA

"~"

"~"

"~"

CL1 — RCL1 — R1

CL2 — RCL2 — R2

CL3 — RCL3 — R3

מופסק — ידני / שעון — RCL1 — C1

מופסק — ידני / שעון — RCL2 — C4

מופסק — ידני / שעון — RCL3 — C6

"0"

"0"

תאורת פנים

תאורת חוץ

שמור

חדד מהנדסים
יועצי חשמל ותקשורת
הסדנא 4 "בית צ'מפיון" תלפיות
TEL: 02-6732028
FAX: 02-6732029
Hadad@hadadeng.co.il

מס' פרוייקט:	שם הפרויקט:
965	הורדיון
מס' גליון:	שם התכנית:
02	לוחות חשמל ופיקוד

מתכנן:	אביתר
שרטט	חגית
אישר:	חיים חדד
חותמות:	

שם הקובץ	965
קנה מידה:	none
תאריך:	17.07.22
מס' עדכון	00

○ לביצוע	● למכרז	○ לאישור	○ לעיון